

## ARES PLUS

1-3KVA (1/1)



### LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



Obriràs el teu negoci en uns minuts

!Fas la volta a la clau de la teva persiana elèctrica però no passa res!

!La xarxa elèctrica no funciona i es el teu negoci!

Per a superar aquest límit i permetre iniciar el seu negoci realment en TOTES les condicions, ARES PLUS existeix amb la opció "encès / apagat remot sense xarxa". aquesta funció extremadament intel·ligent li permet encendre el SAI inclús si no hi ha xarxa present, simplement connecti el seu dispositiu selector de clau per a persianes al port ROO W/O MAINS del nostre equip i el problema estarà resolt.



### CARACTERÍSTIQUES DESTACABLES

- Protecció VFI DB On Line
- Vida útil extrema de la Bateria
- Control de nivell de descàrrega de la Bateria configurable
- Estimació del temps de suport
- 2 sortides IEC programables mes 2 schuko
- Arrencada en fret per activar càrregues sense xarxa
- Múltiples maneres d'operació per a maximitzar l'eficiència energètica
- Forta capacitat de sobrecàrrega per a millorar la selectivitat de CB
- Funciones de encès / apagat remot sense xarxa
- Compleix amb CEI 0-16

On-Line

# ARES PLUS

CARACTERÍSTIQUES TÉCNICAS GENERALS Sèrie ARES PLUS				
Models		AR1000 PLUS	AR2000 PLUS	AR3000 PLUS
Entrada	Fases	Monofàsic		
	Voltatge	110 – 300Vac		
	Freqüència	44-66Hz (auto seleccionable)		
	Factor de Potència	>0.99 @ 100% càrrega lineal		
Sortida	Capacitat	1000VA/900W	2000VA/1800W	3000VA/2700W
	Voltatge	200/208/220/230/240Vac		
	Factor de Potència	0.9		
	Distorsió	<3% @ 100% càrrega lineal <7% @ 100% càrrega no lineal		
	Marge regulació	±1%		
	Rang freqüència	±1Hz o ±3Hz (seleccionable)		
	Factor Cresta	3:1		
	Forma d'ona	Senoidal		
Eficiència	Tipus línia	>92%		
	Tipus alta eficiència	>96.5%		
Físiques	Dimensions mm (ample*fons*alt)	154*211*382,4mm	192*250*470mm	192*319.9*486mm
	Pes (Kg)	11.6	22.2	29.8
Bateries	Capacitat	12V/7Ah		12V/9Ah
	Número Bateries	3	6	6
	Voltatge	36	72	72
	Tipo Bateries	Plom àcid sense manteniment		
Display	Mesures LCD	Voltatge/Freqüència/nivell càrrega/Voltatge Bateries/Corrent sortida/Autonomia/Temperatura		
	Autodiagnòstic	Al arrencar, configuració del panell frontal i control de software, verificació de rutina de 24 hores		
Alarmes	Audibles i visuals	Error entrada/Bateria baixa/Transferència a bypass/Error sistema		
Protecció	Protecció completa	Sobrecàrrega/Sobre temperatura/Curtcircuit/Descàrrega profunda/Sobrecàrrega		
Funcions	Multi-modo	Normal/ECO/CVCF		
	DC Start	Si		
Medi ambient	Temperatura treball	0-40°C		
	Humitat	0-90% (sense condensació)		
	Altitud	1000m (sense pèrdua)		
	Nivell de soroll	≤50dBA @ 1 metre		
Interface	Estàndard	RS-232/EPO/USB/Slot		
	Opcionals	Targeta AS400 Relés/ SNMP/ ModBUS RS485		
	Compatible	Microsoft Windows sèries, Linus, Mac		
Standards & Certifications	Safety & EMC	IEC EN 62040-1/ IEC EN 62040-2		
	Normatives	IEC EN 62040-3		
	Marcat	CE		

NOTA: Les especificacions dels productes poden canviar sense previ avis